

Zutrittssteuerbox ZB Bi 402/404

für bis zu 4 berührungslosen oder biometrischen externen Lesern



ZB Bi-402



ZB Bi-404



- Zutrittssteuerbox ZB Bi-402 kann bis zu 2 Türen ansteuern (2 Relais)
- Zutrittssteuerbox ZB Bi-404 kann bis zu 4 Türen ansteuern (4 Relais)
- Anschluss von berührungslosen– oder biometrischen externen Leser
- Kommunikation über Netzwerkanschluss TCP/IP
- Kommunikationsreichweite 800m Abstand von der Zutrittsbox und Leser
- Hoher Sicherheitsfaktor durch die Montage der Zutrittsbox im Innenbereich und der Leser im Außenbereich
- Relais können über die ZB Bi 40x mit bis zu 12V versorgt werden

Zutrittssteuerbox ZB Bi 402/404

für bis zu 4 berührungslosen oder biometrischen externen Lesern



Leistungen	ZB Bi402	ZB Bi404
Stammdaten	30.000	30.000
Fingerprints	3.000	3.000
Buchungsspeicher	100.000	100.000
Kommunikation	TCP/IP	TCP/IP
LED-Anzeige	5 Status-Anzeigen	5 Status-Anzeigen
Sommer- und Winterzeit	Automatisch, wenn parametrier	Automatisch, wenn parametrier
Technische Daten	ZB Bi402	ZB Bi404
CPU	32bit MIPS	32bit MIPS
RAM	32 Mbits	32 Mbits
Speicherplatz	128 Mbits	128 Mbits
Wiegand Reader Port	4ea (26 bit Wiegand, 8 bit Brust for PIN)	4ea (26 bit Wiegand, 8 bit Brust for PIN)
RS 485 Peadar Port	1ea externer RS 485 Port	1ea externer RS 485 Port
Input Port	4ea Exit Button # 1, 2 Door Sensor # 1, 2	8ea Exit Button # 1, 2, 3, 4 Door Sensor # 1, 2, 3, 4
Output Port	2ea (2 AUX from-C Relay Output, SPDT 2A@30VDC	4ea (2 AUX from-C Relay Output, SPDT 2A@30VDC
Stromversorgung	9,6V–14,4V, DC, 1A	9,6V–14,4V, DC, 1A
Betriebstemperatur	0° C bis 50° C	0° C bis 50° C
Luftfeuchtigkeit	20% bis 80%	20% bis 80%

Metallgehäuse für die ZBBi-402/404



Leistungen	Metallgehäuse
Maße in mm	L=350, B=300, T=90
Gewicht	3,6 - 3,7 Kg
Zubehör	Schlüssel zum verschließen Stromversorgung DC12V,3A



Zutrittssteuerbox ZB Bi 402/404

für bis zu 4 berührungslosen oder biometrischen externen Lesern



Leser	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
	LE100	125KHz EM4102/4200 oder Mifare 13,56MHz Leserabstand: 2 bis 8 cm, Größe in cm: 11,6x7,5x1,73 Stromversorgung: DC 6-14V/Max. 70mA, LED-Anzeige: Rot/Grün Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP65 Für die Zutrittsboxen ZB SC403 und ZBBi-402/404
	LE101	125KHz EM4102/4200 oder Mifare 13,56MHz Leserabstand: 2 bis 8 cm, Größe in cm: 7,75x4,28x1,65 Stromversorgung: DC 6-14V/Max. 70mA, LED-Anzeige: Rot/Grün Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP65 Für die Zutrittsboxen ZB SC403 und ZBBi-402/404
	LE102	125KHz EM4102/4200 oder Mifare 13,56MHz Leserabstand: 2 bis 8 cm, Größe in cm: 8,6x8,6x1,63 Stromversorgung: DC 6-14V/Max. 70mA, LED-Anzeige: Rot/Grün Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP65 Für die Zutrittsboxen ZB SC403 und ZBBi-402/404
	LE200	125KHz EM4102/4200 oder Mifare 13,56MHz Leserabstand: 2 bis 8 cm, Größe in cm: 8,6x8,6x1,68 Stromversorgung: DC 6-14V/Max. 70mA, LED-Anzeige: Rot/Grün Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP65 Für die Zutrittsboxen ZB SC403 und ZBBi-402/404
	LE201	125KHz EM4102/4200 oder Mifare 13,56MHz Leserabstand: 2 bis 8 cm, Größe in cm: 8,45x4,4x1,68 Stromversorgung: DC 6-14V/Max. 70mA, LED-Anzeige: Rot/Grün Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP65 Für die Zutrittsboxen ZB SC403 und ZBBi-402/404
	LE202	125KHz EM4102/4200 oder Mifare 13,56MHz Leserabstand: 2 bis 8 cm, Größe in cm: 8,7x8,6x2,24 Stromversorgung: DC 6-14V/Max. 70mA, LED-Anzeige: Rot/Grün Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP65 Für die Zutrittsboxen ZB SC403 und ZBBi-402/404
	LEBi1200	125KHz EM4102/4200 oder Mifare 13,56MHz Leserabstand: 2 bis 8 cm, Größe in cm: 10,2x5,0x3,7 Stromversorgung: DC 12V, LED-Anzeige: Rot/Grün Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP65 Für die Zutrittsboxen ZBBi-402/404
	LE600	125KHz EM4102/4200 oder Mifare 13,56MHz Leserabstand: 2 bis 8 cm, Größe in cm: 11,6x7,5x22,4 Stromversorgung: DC 6-14V/Max. 70mA, LED-Anzeige: Rot/Grün Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP65 Für die Zutrittsboxen ZB SC403 und ZBBi-402/404
	LE601	125KHz EM4102/4200 oder Mifare 13,56MHz Leserabstand: 2 bis 8 cm, Größe in cm: 8,6x8,6x1,6 Stromversorgung: DC 6-14V/Max. 70mA, LED-Anzeige: Rot/Grün Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP65 Für die Zutrittsboxen ZB SC403 und ZBBi-402/404
	LE602	125KHz EM4102/4200 oder Mifare 13,56MHz Leserabstand: 2 bis 8 cm, Größe in cm: 8,6x8,6x2,0 Stromversorgung: DC 6-14V/Max. 70mA, LED-Anzeige: Rot/Grün Für den Innen- und Außenbereich, Wasserdicht IP65 Für die Zutrittsboxen ZB SC403 und ZBBi-402/404